



- Station à air chaud
- Station à 2 canaux avec fer à air chaud WXHAP 200
- Le meilleur pour les travaux à l'air chaud
- Nécessite une alimentation en Air Comprimé

WXA 2010

Référence N°: T0053430699

Dimensions L x l x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensions L x l x H (Inch)	6,69 x 5,95 x 5,12
Poids (~kg)	4.0
Tension	230 V
Power output	200 W (255 W)
Canaux	2
Plage de température (dépend de l'outil) °C	100 - 550
Plage de température (dépend de l'outil) °F	150 - 999
Précision de température °C	±9
Précision de température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Compensation de potentiel	Via douille jack de 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil.
Afficheur	255 x 128 pixel / Rétroéclairage
Consommation d'air l/min	20
Pression de service	4,00 - 6,00 / 58 - 87
Capacité l/min	20
Aspiration	---